





















 <h2 data-bbox="159 593 371 672">iSTICK i40</h2> <h3 data-bbox="195 646 336 672">User Manual</h3>	<h3 data-bbox="536 180 712 207">PRODUCT OVERVIEW</h3> 	<h3 data-bbox="947 140 1006 167">ENGLISH</h3> <p><b>Notice for Use</b> Thank you for choosing Eleaf product! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local distributors, or visit our website at <a href="http://www.eleafworld.com">www.eleafworld.com</a>. For more detailed instructions, please find tutorial video at: <a href="http://www.eleafworld.com/video">www.eleafworld.com/video</a></p> <p><b>How to Use</b> <b>Power on/off:</b> Press the fire button 5 times in quick succession to turn on or off the device. It will enter the main interface when powered on. <b>Vaping:</b> In power-on state, keep holding down the fire button to inhale, and release the button to stop inhaling.</p>  <p>When the device is powered on, press the fire button 3 times in quick succession to enter setup menu. Under setup menu, you could do the following settings by pressing the + or - button to move and pressing the fire button once to confirm the choice.</p>  <p>(1) Select vaping mode between Power/Voltage: After entering Power/Voltage mode, you could adjust the wattage/voltage by pressing the +/- button. Keep holding down the +/- button for fast adjustment. (Wattage Range: 1-40W; Voltage Range: 0.5-8V)</p> <p>(2) Set screen on/off: When screen is set on, the screen will display all parameters normally when you inhale. When the screen is set off, the screen will not light up when you inhale.</p> <p><b>Buttons lock/unlock:</b> In power-on state, keep holding down the + and - buttons simultaneously to lock/unlock the two buttons.</p>	 <p><b>Turn screen upside down:</b> In power-on state, press the fire button and - button simultaneously for one second, the screen will rotate 180 degrees. <b>Charging:</b> The device can be charged through USB Type-C port via a wall adapter or a computer.</p> <p><b>Protections and Properties</b> <b>Low Volt:</b> When the battery voltage is below 3.3V, the device will display "Low Volt" and turn off. Charge the device to reactivate it. <b>Short:</b> If using a coil whose resistance is lower than 0.2Ω, "Short" will appear. <b>Over 10S:</b> Each time when vaping time exceeds 10 seconds, "Over 10S" will appear. <b>Check Coil:</b> When there is no coil detected, "Check Coil" will appear. <b>Resistance Range:</b> 0.4-3.0Ω</p>  <p><b>Warranty</b> Please refer to the Warranty Card.</p> <p><b>Warnings</b> 1. Please keep out of reach of children. 2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine. <b>Contra-indication</b> 1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur. 2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged. The proper operating temperature for the device is -5°C ~ 50°C and the proper charging temperature is 0°C ~ 50°C. 3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.</p> <p><b>Possible Adverse Effects</b> 1. This product may be hazardous to health, and can contain nicotine which is addictive. 2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.</p>	<h3 data-bbox="1665 140 1724 167">FRENCH</h3> <p><b>Notice d'utilisation</b> Merci d'avoir choisi Eleaf! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site <a href="http://www.eleafworld.com">www.eleafworld.com</a>. Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur: <a href="http://www.eleafworld.com/video">www.eleafworld.com/video</a></p> <p><b>Comment utiliser</b> <b>Mise sous/hors tension:</b> Appuyez sur le bouton de tir 5 fois de suite pour allumer ou éteindre l'appareil. L'interface principale s'affiche lorsque l'appareil est sous tension. <b>Vapotage:</b> Lorsque l'appareil est sous tension, maintenez le bouton de tir enfoncé pour inhaler, et relâchez le bouton pour arrêter d'inhaler.</p>  <p>Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton de tir 3 fois de suite pour accéder au menu des paramètres. Dans le menu des paramètres, vous pouvez effectuer les réglages suivants en appuyant sur les boutons + ou - pour vous déplacer et en appuyant une fois sur le bouton de tir pour confirmer votre choix.</p>  <p>(1) <b>Sélectionner le mode de vapotage entre Puissance/Tension:</b> Après avoir accédé au mode Puissance/Tension, vous pouvez régler la puissance et la tension en appuyant sur le bouton +/- . Maintenez le bouton +/- enfoncé pour un réglage rapide. (Gamme de puissance: 1-40W; Gamme de tension: 0.5-8V)</p> <p>(2) <b>Activer/désactiver l'écran:</b> Lorsque l'écran est activé, l'écran affiche tous les paramètres normalement lorsque vous inhalez. Lorsque l'écran est désactivé, l'écran ne s'allume pas lorsque vous inhalez.</p> <p><b>Verrouillage/déverrouillage des boutons:</b> A l'état de mise sous tension,</p>	<p>maintenez les boutons + et - enfoncés simultanément pour verrouiller/déverrouiller les deux boutons.</p>  <p><b>Changement du mode d'affichage:</b> Pressez le bouton de tir et le bouton - simultanément lorsque l'appareil est allumé, l'affichage de l'écran tourne à 180 degrés. <b>Chargement:</b> L'appareil peut être chargé par le port USB Type-C via un adaptateur mural ou un ordinateur.</p> <p><b>Protections et propriétés</b> <b>Base-tension:</b> Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3.3V, l'appareil affiche "Low Volt" et s'éteint. Chargez l'appareil pour le réactiver. <b>Court-circuit:</b> Si vous utilisez une bobine dont la résistance est inférieure à 0.2 Ω, «short» s'affiche. <b>Plus de 10S:</b> Chaque fois que le temps de vapotage dépasse 10 secondes, «Over 10S» s'affiche. <b>Vérification de la bobine:</b> Lorsqu'une bobine n'est détectée, «Check Coil» s'affiche. <b>Gamme de résistance:</b> 0.4Ω-3.0Ω</p>  <p><b>Garantie</b> Veuillez vous référer à la carte de garantie fournie avec l'emballage pour plus de détails. <b>Avertissements</b> 1. Garder hors de la portée des enfants. 2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine. <b>Contre-indication</b> 1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire. 2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé. 3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide. <b>Effets secondaires possibles</b> 1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictive. 2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.</p>
<h3 data-bbox="230 739 289 766">GERMAN</h3> <p><b>Nutzungshinweis</b> Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: <a href="http://www.eleafworld.com">www.eleafworld.com</a>. Ausführlichere Anleitungen als Videotutorial finden Sie unter: <a href="http://www.eleafworld.com/video">www.eleafworld.com/video</a>.</p> <p><b>Gebrauchsanleitung</b> <b>Einschalten / Ausschalten:</b> Drücken Sie die Feueraste fünfmal schnell hintereinander, um das Gerät ein- / auszuschalten. In gleicher Weise kann es auch ausgeschaltet werden. Nach dem Einschalten des Geräts wird die Hauptschnittstelle aufgerufen. <b>Vaping:</b> Halten Sie nach dem Einschalten des Geräts die Feueraste gedrückt, um einen Zug zu nehmen, und lassen Sie die Taste los, um die Inhalation zu beenden.</p>  <p>Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Feueraste dreimal kurz hintereinander, um das Einstellungs Menü aufzurufen. Im Einstellungs Menü können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen, indem Sie die + oder - Taste zur Auswahl drücken und die Auswahl durch einmaliges Drücken der Feueraste bestätigen.</p>  <p>(1) <b>Umschalten des Modus zwischen Power/Voltage:</b> Sie können die Leistung/Spannung durch einfaches Drücken der Taste +/- einstellen, sobald Sie den Modus Power/Voltage aufgerufen haben. Halten Sie die Taste +/- für eine schnelle Einstellung gedrückt. (Leistungsbereich: 1-40W; Spannungsbereich: 0.5-8V)</p> <p>(2) <b>Bildschirm Ein-/Ausschalten:</b> Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist,</p>	<p>zeigt der Bildschirm normalerweise alle Werte während des Einatmens an. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, leuchtet der Bildschirm während des Einatmens nicht auf.</p> <p><b>Tasten Sperren/Entsperren:</b> Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Tasten + und - gleichzeitig gedrückt, um zwei Tasten zu sperren/entsperren.</p>  <p><b>Wechsel der Display-Anzeige:</b> Ist das Gerät eingeschaltet, halten Sie den Feuerknopf gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die + Taste. Das Display dreht sich um 180 Grad. <b>Laden:</b> Das Gerät kann mit einem USB-Type-C-Anschluss über einen Wandadapter oder einen Computer aufgeladen werden.</p> <p><b>Schutzmassnahmen und Eigenschaften</b> <b>Unterspannungsschutz:</b> Wenn die Spannung des Geräts unter 3.3V liegt, wird auf dem Bildschirm „Low Volt“ angezeigt und es schaltet sich aus. Laden Sie das Gerät auf, um es erneut zu aktivieren. <b>Kurzschlusschutz:</b> Wenn der Widerstand der Spule niedriger als 0.2 Ohm ist, zeigt der Bildschirm „short“ an. <b>Überzeitschutz:</b> Jedes Mal, wenn die Vaping-Zeit 10 Sekunden überschreitet, wird auf dem Bildschirm „Over 10S“ angezeigt. <b>Spule Prüfen:</b> Wenn keine Spule erkannt wird, wird „Check Coil“ angezeigt. <b>Widerstandsbereich:</b> 0.4Ω-3.0Ω</p>  <p><b>Garantie</b> Beziehen Sie bitte auf die Garantiekarte, die der Verpackung für Details beiliegt.</p> <p><b>Warnung</b> 1. Das Gerät vor Kindern fernhalten. 2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.</p> <p><b>Bitte Beachten!</b> 1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden. 2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.</p>	<p>3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen“ und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.</p> <p><b>Mögliche Nebenwirkungen</b> 1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht. 2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringerem Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.</p> <h3 data-bbox="947 859 1006 885">ITALIAN</h3> <p><b>Avviso per l'uso</b> Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito <a href="http://www.eleafworld.com">www.eleafworld.com</a>. Per istruzioni più dettagliate, si prega di trovare video-tutorial su: <a href="http://www.eleafworld.com/video">www.eleafworld.com/video</a></p> <p><b>Modo d'uso</b> <b>Accensione/spegnimento:</b> Premi il pulsante di attivazione 5 volte in rapida successione per accendere o spegnere il dispositivo. Quando è acceso potrai visualizzare l'interfaccia principale. <b>Vaping:</b> Quando il dispositivo è acceso, premi il pulsante di attivazione per inalare, e rilascia una volta inalato.</p>  <p>Quando il dispositivo è acceso, premi il pulsante di attivazione 3 volte in rapida successione per accedere al menu delle impostazioni. In questo menu puoi configurare le impostazioni seguenti premendo il pulsante + o - per muoverti e il pulsante di attivazione per confermare la scelta.</p>  <p>(1) <b>Seleziona la modalità vaping tra Potenza/Tensione:</b> Dopo essere entrato nella modalità Potenza/Tensione, puoi configurare la potenza/tensione premendo il pulsante +/- . Premi premuto il pulsante +/- per configurare rapidamente le impostazioni. (Intervallo di potenza: 1-40W; Intervallo di tensione: 0.5-8V)</p> <p>(2) <b>Attiva/disattiva l'interfaccia:</b> Quando la schermata è impostata su attiva, durante l'inalazione verranno mostrati normalmente tutti i parametri. Quando la schermata è impostata su non attiva, durante l'inalazione non verrà mostrato nulla.</p> <p><b>Blocco/blocco dei pulsanti:</b> Quando il dispositivo è acceso, premi contemporaneamente i pulsanti + e - per bloccare/sbloccare i due pulsanti.</p> <p><b>Cambia la modalità di visualizzazione:</b> Premere il pulsante di accensione o il pulsante - contemporaneamente quando il dispositivo è acceso, lo schermo ruoterà di 180 gradi.</p> <p><b>Ricarica:</b> Il dispositivo può essere caricato tramite una porta USB di Tipo-C di un adattatore a parete o di un computer.</p> <p><b>Protezioni e Proprietà</b> <b>Bassa Tensione:</b> Quando la tensione della batteria è inferiore a 3.3V, sul dispositivo apparirà la scritta "Low Volt" prima di spegnersi. Ricarica il dispositivo per riattivarlo. <b>Resistenza Bassa:</b> Se la coil ha una resistenza inferiore a 0.2Ω, apparirà la scritta "short". <b>Over 10S:</b> Ogni volta che il vaping supera i 10 secondi, apparirà la scritta "Over 10S". <b>Verifica Coil:</b> Se non viene rilevata la coil, apparirà la scritta "Check Coil". <b>Gamma di resistenza:</b> 0.4Ω-3.0Ω</p>  <p><b>Garanzia</b> Per maggiori dettagli, consultare la scheda di garanzia fornita con l'imballaggio.</p>	<p>(1) <b>Seleziona la modalità vaping tra Potenza/Tensione:</b> Dopo essere entrato nella modalità Potenza/Tensione, puoi configurare la potenza/tensione premendo il pulsante +/- . Premi premuto il pulsante +/- per configurare rapidamente le impostazioni. (Intervallo di potenza: 1-40W; Intervallo di tensione: 0.5-8V)</p> <p>(2) <b>Attiva/disattiva l'interfaccia:</b> Quando la schermata è impostata su attiva, durante l'inalazione verranno mostrati normalmente tutti i parametri. Quando la schermata è impostata su non attiva, durante l'inalazione non verrà mostrato nulla.</p> <p><b>Blocco/blocco dei pulsanti:</b> Quando il dispositivo è acceso, premi contemporaneamente i pulsanti + e - per bloccare/sbloccare i due pulsanti.</p>  <p><b>Cambia la modalità di visualizzazione:</b> Premere il pulsante di accensione o il pulsante - contemporaneamente quando il dispositivo è acceso, lo schermo ruoterà di 180 gradi.</p> <p><b>Ricarica:</b> Il dispositivo può essere caricato tramite una porta USB di Tipo-C di un adattatore a parete o di un computer.</p> <p><b>Protezioni e Proprietà</b> <b>Bassa Tensione:</b> Quando la tensione della batteria è inferiore a 3.3V, sul dispositivo apparirà la scritta "Low Volt" prima di spegnersi. Ricarica il dispositivo per riattivarlo. <b>Resistenza Bassa:</b> Se la coil ha una resistenza inferiore a 0.2Ω, apparirà la scritta "short". <b>Over 10S:</b> Ogni volta che il vaping supera i 10 secondi, apparirà la scritta "Over 10S". <b>Verifica Coil:</b> Se non viene rilevata la coil, apparirà la scritta "Check Coil". <b>Gamma di resistenza:</b> 0.4Ω-3.0Ω</p>  <p><b>Garanzia</b> Per maggiori dettagli, consultare la scheda di garanzia fornita con l'imballaggio.</p>	<p><b>Attenzione:</b> 1. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o/e sensibili alla nicotina.</p> <p><b>Controindicazione</b> 1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali. 2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. 3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.</p> <p><b>Possibili effetti avversi</b> 1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza. 2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'uso di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.</p> <h3 data-bbox="1665 992 1724 1018">RUSSIAN</h3> <p><b>Введение</b> Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт <a href="http://www.eleafworld.com">www.eleafworld.com</a>. Для более детальных инструкций посмотрите видео: <a href="http://www.eleafworld.com/video">www.eleafworld.com/video</a></p> <p><b>Использование</b> <b>Включение/выключение:</b> нажмите кнопку включения 5 раз подряд, чтобы включить или выключить устройство. При включении устройство перейдет в основной интерфейс. <b>Важно:</b> во включенном состоянии продолжайте удерживать кнопку огня, чтобы сделать вдох, и отпустить кнопку, чтобы остановить вдох.</p>  <p><b>Блокнот/разблокировка экрана:</b> во включенном состоянии продолжайте однократно удерживать кнопки + и - для блокировки/разблокировки двух кнопок.</p>  <p><b>Переворот экрана:</b> однократно нажмите кнопку активации и кнопку -, пока изображение на дисплее не перевернется.</p> <p><b>Зарядка:</b> устройство можно заряжать через порт USB Type-C через сетевой адаптер или компьютер.</p> <p><b>Защиты и свойства</b> <b>Низкое напряжение:</b> когда напряжение батареи ниже 3.3 В, устройство отобразит "Низкое напряжение" и выключится. Зарядите устройство для повторной активации. <b>Короткое:</b> при использовании катушки, сопротивление которой меньше 0.2 Ом, появится надпись "короткое". <b>Более 10с:</b> каждые раз, когда время парения превышает 10 секунд, появляется надпись "Более 10с". <b>Проверить катушку:</b> если катушка не обнаружена, появится надпись "Проверить катушку". <b>Диапазон сопротивления:</b> 0.4Ω-3.0Ω</p>	<p>Когда устройство включено, нажмите кнопку fire 3 раза подряд, чтобы войти в меню настроек. В меню настроек вы можете выполнить следующие настройки, нажимая кнопки + или - для перемещения и нажимая кнопку fire один раз для подтверждения выбора.</p>  <p>(1) <b>Выберите режим парения между мощностью/напряжением:</b> после входа в режим мощности/напряжения вы можете отрегулировать мощность/напряжение, нажав кнопку +/- . Продолжайте удерживать кнопку +/- для быстрой настройки. (Диапазон мощности: 1-40 Вт; диапазон напряжения: 0.5-8 В)</p> <p>(2) <b>Включение/выключение экрана:</b> если экран включен, то при вдыхании экран будет нормально отображаться все параметры. Когда экран выключен, экран не будет загораться при вдыхании.</p> <p><b>Блокнот/разблокировка экрана:</b> во включенном состоянии продолжайте однократно удерживать кнопки + и - для блокировки/разблокировки двух кнопок.</p>  <p><b>Переворот экрана:</b> однократно нажмите кнопку активации и кнопку -, пока изображение на дисплее не перевернется.</p> <p><b>Зарядка:</b> устройство можно заряжать через порт USB Type-C через сетевой адаптер или компьютер.</p> <p><b>Защиты и свойства</b> <b>Низкое напряжение:</b> когда напряжение батареи ниже 3.3 В, устройство отобразит "Низкое напряжение" и выключится. Зарядите устройство для повторной активации. <b>Короткое:</b> при использовании катушки, сопротивление которой меньше 0.2 Ом, появится надпись "короткое". <b>Более 10с:</b> каждый раз, когда время парения превышает 10 секунд, появляется надпись "Более 10с". <b>Проверить катушку:</b> если катушка не обнаружена, появится надпись "Проверить катушку". <b>Диапазон сопротивления:</b> 0.4Ω-3.0Ω</p>

360\*200mm 单张折页 105G铜版纸

<div><div><div><div><div></div><div>Low Volt</div></div><div><div></div><div>Short</div></div><div><div></div><div>Over 10S</div></div><div><div></div><div>Check Coil</div></div></div></div><div><div>Меры предосторожности</div><div>1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.</div><div>2. Устройство может использоваться при температуре от -5° C до 50° C.</div><div>3. Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.</div></div><div><div>Внимание</div><div>1. Хранить в местах, недоступных для детей.</div><div>2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.</div></div><div><div>Гарантия</div><div>Пожалуйста, обратитесь к дополнительной информации в упаковке и гарантийной карте.</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div>Low Volt</div></div><div><div></div><div>Short</div></div><div><div></div><div>Over 10S</div></div><div><div></div><div>Check Coil</div></div></div></div><div><div>Garanti</div><div>Yderligere oplysninger finder du i garantikortet, der fulgte med pakken.</div></div><div><div>Advarsler</div><div>1. Hold væk fra børn.</div><div>2. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.</div></div><div><div>Contraindikation</div><div>1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da ulykke eller personskade kan forekomme.</div><div>2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.</div><div>3. Brug ikke produktet til andre formål end dampning, og slug ikke e-væske.</div></div><div><div>Mulige bivirkninger</div><div>1. Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende.</div><div>2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væske med lavere nikotindindhold, eller væske uden nikotin.</div></div></div> <div><div>JAPANESE</div><div><div>使用上の注意</div><div>Eleafの製品をお使いいただき、ありがとうございます！正しく使用するように、使用の前には、このマニュアルを熟読してください。更新の情報が必要になるか、製品やその使用法についての疑問が生じたときは、現地の代理店にご相談になるか、公式ウェブサイト <a href="http://www.eleafworld.com">www.eleafworld.com</a> へお問い合わせください。</div><div>詳細をご了解したいの場合は、<a href="http://www.eleafworld.com/video">www.eleafworld.com/video</a>に登録してビデオチュートリアルを参照してください。</div></div><div><div>使用方法</div><div>オン/オフ: 点火ボタンを快速に5回連続で押し、設備のオン/オフができます。オンにした後、メインインターフェースに入ります。</div><div>電子タバコ: 電源を入れた状態で、点火ボタンを長押し時は吸気して、ボタンを離す時は吸気を止めます。</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div>Low Volt</div></div><div><div></div><div>Short</div></div><div><div></div><div>Over 10S</div></div><div><div></div><div>Check Coil</div></div></div></div><div><div>Garanti</div><div>Vänligen se medföljande garantikort samt försäljningsställets köpvillkor.</div></div><div><div>Varningar</div><div>1. Fövara produktet utom räckhåll för barn och djur.</div><div>2. Denna produkt får inte användas av minderåriga personer (under 18 år) och är ej rekommenderad för icke-alkohol, gravida, ammande personer eller personer som är allergiska/känsliga för nikotin.</div></div><div><div>Contraindikationer</div><div>1. Försök aldrig att reparera produkten själv, då skador eller personliga skador kan uppstå.</div><div>2. Lämna aldrig produkten i höga temperaturer eller i fuktigt miljö, då enheten kan skadas. Optimal användningstemperatur är 0-50°C och den optimala laddningstemperaturen är 0-50°C.</div><div>3. Använd inte denna produkt för andra syften än att vappa och svälj aldrig ejuice.</div></div><div><div>Möjliga bivirkningar</div><div>1. Denna produkt kan vara farlig för hälsan och kan vid illafärdig användning ge ejucine innehållande nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.</div><div>2. Om du upplever biverkningar vid användning av denna produkt, rekommenderas det att använda ejuice med lägre nikotinkräft. Alternativt inte använda nikotin alls.</div></div></div>		
<div><div><div><div><div></div><div>Low Volt</div></div><div><div></div><div>Short</div></div><div><div></div><div>Over 10S</div></div><div><div></div><div>Check Coil</div></div></div></div><div><div>Mededeling voor de gebruiker</div><div>Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw lokale leveranciers of naar onze website gaan: <a href="http://www.eleafworld.com">www.eleafworld.com</a>.</div><div>Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructievideo op: <a href="http://www.eleafworld.com/video">www.eleafworld.com/video</a>.</div></div><div><div>Hoe te gebruiken</div><div><b>Aan/uit:</b> Druk de vuurknop 5 keer snel achter elkaar in om het apparaat aan of uit te zetten. Als het apparaat is ingeschakeld, wordt de belangrijkste interface weergegeven.</div><div><b>Vapen:</b> Houd in de aan-staan-de vuurknop ingedrukt om te inhaleren, en laat de knop los om te stoppen met inhaleren.</div></div><div><div>BELANGRIJKSTE INTERFACE</div><div><div><div><div><div></div><div>Power-modus</div></div><div><div></div><div>Voltage-modus</div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div>Low Volt</div></div><div><div></div><div>Short</div></div><div><div></div><div>Over 10S</div></div><div><div></div><div>Check Coil</div></div></div></div><div><div>De display-modus veranderen:</div><div>Druk tegelijkertijd op de vuurknop en - op de ventknop om het apparaat is ingeschakeld en het scherm zal 180 graden draaien.</div><div><b>Opladen:</b> Het apparaat kan worden opgeladen via de USB Type-C-poort via een muuradapter of een computer.</div></div><div><div>Beschermingen en Eigenschappen</div><div><b>Laag voltage:</b> Wanneer het voltage van de batterij lager is dan 3.3V, zal het toetsal "Laag voltage" weergegeven en uitschakelen. Laad het apparaat op om het weer in te schakelen.</div><div><b>Kortsluiting:</b> Bij gebruik van een spoel waarvan de weerstand lager is dan 0.2 Ω, verschijnt " Kortsluiting".</div><div><b>Over 10S:</b> Elke keer als de vaping tijd de 10 seconden overschrijdt, zal "Over 10S" verschijnen.</div><div><b>Spoel controleren:</b> Als er geen spoel wordt gedetecteerd, verschijnt "Spoel controleren".</div><div><b>Weerstandsbereik:</b> 0.4Ω-3.0Ω</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div>Low Volt</div></div><div><div></div><div>Short</div></div><div><div></div><div>Over 10S</div></div><div><div></div><div>Check Coil</div></div></div></div><div><div>Garanti</div><div>No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.</div></div><div><div>Atención:</div><div>1. Mantener fuera del alcance de los niños.</div><div>2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.</div></div><div><div>Contraindicación</div><div>1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.</div><div>2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.</div><div>3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-liquido.</div></div><div><div>Possibles efectos adversos</div><div>1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.</div><div>2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.</div></div><div><div>SWEDISH</div><div><div>Noteringar inför användning</div><div>Tack för att du valt en produkt från Eleaf! Vänligen läs noggrant igenom denna manual före användning för korrekt användning. Om du behöver mer information eller har frågor om produkt eller dess användning, vänligen kontakta din lokala distributör, eller besök vår hemsida: <a href="http://www.eleafworld.com">www.eleafworld.com</a>.</div><div>För mer detaljerade instruktioner, se våra instruktionsvideor på: <a href="http://www.eleafworld.com/video">www.eleafworld.com/video</a></div></div><div><div>Hur man använder</div><div><b>Slå på/av:</b> Tryck på eldknappen 5 gånger i snabb följd för att slå på eller av enheten. Den kommer in i huvudgränslaget när den är påslagen.</div><div><b>E-rökning:</b> Håll ned eldknappen för att andas in i strömlaget och släpp knappen för att sluta andas in.</div></div><div><div>HUVUDGRÄNSNITT</div><div><div><div><div></div><div>Ström läge</div></div><div><div></div><div>Spänningsläge</div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div>Low Volt</div></div><div><div></div><div>Short</div></div><div><div></div><div>Over 10S</div></div><div><div></div><div>Check Coil</div></div></div></div><div><div>Knapper lås / lås op:</div><div>I tændt tilstand skal du holde + og - knapperne nede samtidigt for at låse / låse op de to knapper.</div></div><div><div>Skift display tilstand:</div><div>Tryk på udløserknappen og - samtidigt når enheden er tændt. Skærmen vil rotere 180 grader.</div><div><b>Opladning:</b> Enheden kan oplades via USB Type-C-port via en vægadapter eller en computer.</div></div><div><div>Bestykstøtte og egenskaber</div><div><b>Lavspænding:</b> Når batterispændingen er under 3.3 V, viser enheden "Lavspænding" og slukker. Oplad enheden for at genaktivere den.</div><div><b>Kort:</b> Hvis du bruger en spole, hvis modstand er lavere end 0.2Ω, vises "kort".</div><div><b>Over 10S:</b> Hver gang når dampiden overstiger 10 sekunder, vises "Over 10S".</div><div><b>Check Coil:</b> Når der ikke er detekteret nogen spole, vises "Check Coil".</div><div><b>Modstand:</b> 0.4Ω-3.0Ω</div></div><div><div>Lock and Unlock (lås/lås upp):</div><div>I på-läge, håll ned knapparna + och - samtidigt för att låsa/låsa upp de två knapparna.</div></div><div><div>Vänd skärmen upp och ner:</div><div>I på-läge trycker du på eldknappen och - knappen samtidigt i en sekund, skärmen kommer att rotera 180 grader.</div></div><div><div>Laddning:</div><div>Enheten kan laddas via USB Type-C-port via en väggadapter eller en dator.</div></div><div><div>Skydd och egenskaper</div><div><b>Slå på/av:</b> Tryck på batterispännningen är under 3.3V visar enheten "Low Volt" och stängs av. Ladda enheten för att återaktivera den.</div><div><b>Short (kort):</b> Om du använder en spole vars motstånd är lägre än 0.2Ω, visas "short".</div><div><b>Over 10S:</b> Varje gång när e-rökningstiden överstiger 10 sekunder visas "Over 10S".</div><div><b>Kontrollera Spolen:</b> När ingen spole är detekterad visas "Check Coil".</div><div><b>För varmt:</b> När kortslutning uppstår eller temperaturen på enheten är över varningstemperaturen visas "Too hot".</div><div><b>Motståndsvärden:</b> 0.4-3.0Ω</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div>Low Volt</div></div><div><div></div><div>Short</div></div><div><div></div><div>Over 10S</div></div><div><div></div><div>Check Coil</div></div></div></div><div><div>Garanti</div><div>Vänligen se medföljande garantikort samt försäljningsställets köpvillkor.</div></div><div><div>Varningar</div><div>1. Fövara produktet utom räckhåll för barn och djur.</div><div>2. Denna produkt får inte användas av minderåriga personer (under 18 år) och är ej rekommenderad för icke-alkohol, gravida, ammande personer eller personer som är allergiska/känsliga för nikotin.</div></div><div><div>Contraindikationer</div><div>1. Försök aldrig att reparera produkten själv, då skador eller personliga skador kan uppstå.</div><div>2. Lämna aldrig produkten i höga temperaturer eller i fuktigt miljö, då enheten kan skadas. Optimal användningstemperatur är 0-50°C och den optimala laddningstemperaturen är 0-50°C.</div><div>3. Använd inte denna produkt för andra syften än att vappa och svälj aldrig ejuice.</div></div><div><div>Möjliga bivirkningar</div><div>1. Denna produkt kan vara farlig för hälsan och kan vid illafärdig användning ge ejucine innehållande nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.</div><div>2. Om du upplever biverkningar vid användning av denna produkt, rekommenderas det att använda ejuice med lägre nikotinkräft. Alternativt inte använda nikotin alls.</div></div></div>

21

<